ES11

Кнопки аварийного останова ES11 обязательны для установки на автоматическом оборудовании. Они позволяют в аварийном случае немедленно остановить машину или установку. В зависимости от варианта кнопки аварийного останова оснащаются дополнительно кнопками сброса. Кнопки сброса (RESET) служат для ручного возврата защитного устройства в исходное положение и восстановления безопасного состояния для повторного пуска (перезапуска).
Краткий обзор

- Компактный корпус со стопорным соединением
- По выбору: в виде отдельного устройства с кнопкой аварийного останова или в комбинации с кнопкой сброса
- Кнопка аварийного останова по выбору со светодиодной подсветкой
- Кнопка сброса с подсветкой
- Разъем M12, совместимый с Flexi Loop

ES11-SC4D8

Характеристики

Параметр	Значение	Параметр	Значение
Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых контактов	2	Количество нормально открытых контактов	1
Кнопка сброса (с подсветкой)	✔	Направления включения	1
Размеры (Ш x В x Г)	40 mm x 123 mm x 52 mm	Комплект поставки	В том числе зажим и колпачок RESET («СБРОС»)
Значение B	2,5 x 10	Класс защиты	III (EN 50178)
Принцип переключения	Выключатель замедленного действия	Ток переключения	1 mA ... 100 mA
Мощность переключения	≤ 250 mW	Напряжение переключения	1 V DC ... 30 V DC
Материал контактов	AgNi, позолоченный слой 5 мкм	Напряжение питания U	30 V AC/DC
Потребление тока	14 mA (24 V DC)	Габариты	40 mm x 123 mm x 52 mm
Вес	121 g	Материал корпуса	PBT
Тип защиты	IP65 (EN 60529)	Диапазон рабочих температур	–25 °C ... +70 °C

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: skm@nt-rt.ru || Сайт: http://sick.nt-rt.ru/

ES11-SA1A4

Параметр	Значение	Параметр	Значение
Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых контактов	2	Количество нормально открытых контактов	0
Направления включения	1	Размеры (Ш x В x Г)	40 mm x 123 mm x 52 mm
Комплект поставки	Включая крепежный зажим	Значение B	2,5 x 10
Класс защиты	III (EN 50178)	Принцип переключения	Выключатель замедленного действия
Категория потребления	DC-13 (EN 60947-5-1)	Расчетный рабочий ток (расчетное рабочее напряжение)	2 A (24 V DC)
Материал контактов	AgNi	Габариты	40 mm x 123 mm x 52 mm
Вес	112 g	Материал корпуса	PBT
Тип защиты	IP65 (EN 60529)	Диапазон рабочих температур	–25 °C ... +70 °C
Температура хранения	–25 °C ... +80 °C		

ES11-SA2B8

Параметр	Значение	Параметр	Значение
Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых контактов	2	Количество нормально открытых контактов	0
Кнопка аварийного останова (с подсветкой)	✔	Направления включения	1
Размеры (Ш x В x Г)	40 mm x 123 mm x 52 mm	Комплект поставки	Включая крепежный зажим
Значение B	2,5 x 10	Класс защиты	III (EN 50178)
Принцип переключения	Выключатель замедленного действия	Ток переключения	1 mA ... 100 mA
Мощность переключения	≤ 250 mW	Напряжение переключения	1 V DC ... 30 V DC
Материал контактов	AgNi, позолоченный слой 5 мкм	Напряжение питания U	30 V AC/DC
Потребление тока	4 mA (24 V DC)	Габариты	40 mm x 123 mm x 52 mm
Вес	115 g	Материал корпуса	PBT
Тип защиты	IP65 (EN 60529)	Диапазон рабочих температур	–25 °C ... +70 °C
Температура хранения	–25 °C ... +80 °C		

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **К**азахстан (772)734-952-31 **Т**аджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: skm@nt-rt.ru || Сайт: http://sick.nt-rt.ru/