

i200 Lock

Защитное запирающее устройство i200 Lock служит для надежной блокировки защитных устройств до разрешения доступа в опасную зону. Прочная металлическая головка, различные пускатели, универсальные возможности подключения и индикатор состояния: защитное запирающее устройство i200 Lock отвечает всем требованиям и является универсальным.

Краткий обзор

- Компактный корпус из пластика
- Зона ввода для пускателя из нержавеющей стали
- По выбору: неподвижный, полностью подвижный или ригельный пускатель
- 3 кабельных ввода M20 x 1,5
- Варианты, работающие по принципу нормально разомкнутой или нормально замкнутой цепи
- Контроль запирания и контроль дверей
- Светодиодный индикатор запирания



i200-E0323 Lock

Характеристики

Параметр	Значение	Параметр	Значение
Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых (замкнутых) контактов контроля запирания	1	Количество нормально открытых контактов контроля запирания	1
Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых (замкнутых) контактов контроля дверей	2	Количество нормально открытых контактов контроля дверей	1
Количество нормально закрытых контактов контроля дверей	0	Удерживающее усилие F	2.000 N (EN ISO 14119)
Частота пускателя	≤ 3.600 /h	Направления включения	3
Скорость запуска	≤ 10 m/min	Значение В	2 x 10
Тип конструкции	Тип конструкции 2 (EN ISO 14119)	Степень кодирования пускателя	Невысокая степень кодирования (EN ISO 14119)
Безопасное состояние в случае возникновения ошибки	Выключатель не имеет внутренней функции обнаружения ошибок и в случае неисправности не может перейти в безопасное состояние. Обнаружение ошибок осуществляется с помощью подключенного логического блока, направленного на обеспечение безопасности.	Тип подключения	Ввод кабеля, 3 x M20
Принцип переключения	Выключатель замедленного действия	Категория потребления	AC-15/DC-13 (IEC 60947-5-1)
Расчетное напряжение на изоляции U	500 V	Максимально допустимое импульсное напряжение U	2.500 V

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (3472)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Тип выхода	Электромеханические контакты	Потребляемая мощность	≤ 7 W
Защита от короткого замыкания	3 A gG	Напряжение переключения	≥ 5 V DC
Ток переключения (напряжение переключения)	≥ 5 mA (5 V DC)	Рабочее напряжение магнита	(20,4 V DC ... 26,4 V DC)
Продолжительность включения магнита	100 %	Принцип запирания	Принцип нормально разомкнутой цепи
Вес	0,55 kg	Материал корпуса	Полиэфир, армированный стекловолокном
Срок службы механических компонентов	1 x 10	Тип защиты	IP65
Диапазон рабочих температур	–20 °C ... +60 °C	Температура хранения	–20 °C ... +60 °C

i200-M0323 Lock

Характеристики

Параметр	Значение	Параметр	Значение
Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых (замкнутых) контактов контроля запирания	1	Количество нормально открытых контактов контроля запирания	1
Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых (замкнутых) контактов контроля дверей	2	Количество нормально открытых контактов контроля дверей	1
Количество нормально закрытых контактов контроля дверей	0	Удерживающее усилие F	2.000 N (EN ISO 14119)
Частота пускателя	≤ 3.600 /h	Направления включения	3
Скорость запуска	≤ 10 m/min	Значение В	2 x 10
Тип конструкции	Тип конструкции 2 (EN ISO 14119)	Степень кодирования пускателя	Невысокая степень кодирования (EN ISO 14119)
Безопасное состояние в случае возникновения ошибки	Выключатель не имеет внутренней функции обнаружения ошибок и в случае неисправности не может перейти в безопасное состояние. Обнаружение ошибок осуществляется с помощью подключенного логического блока, направленного на обеспечение безопасности.	Тип подключения	Ввод кабеля, 3 x M20
Принцип переключения	Выключатель замедленного действия	Категория потребления	AC-15/DC-13 (IEC 60947-5-1)
Расчетное напряжение на изоляции U	500 V	Максимально допустимое импульсное напряжение U	2.500 V
Тип выхода	Электромеханические контакты	Потребляемая мощность	≤ 7 W
Защита от короткого замыкания	3 A gG	Напряжение переключения	≥ 5 V DC
Ток переключения (напряжение переключения)	≥ 5 mA (5 V DC)	Рабочее напряжение магнита	(20,4 V DC ... 26,4 V DC)
Продолжительность включения магнита	100 %	Принцип запирания	Принцип нормально замкнутой цепи

Параметр	Значение	Параметр	Значение
Вес	0,55 kg	Материал корпуса	Полиэфир, армированный стекловолокном
Срок службы механических компонентов	1 x 10	Тип защиты	IP65
Диапазон рабочих температур	–20 °C ... +60 °C	Температура хранения	–20 °C ... +60 °C

i200-M0413 Lock

Характеристики

Параметр	Значение	Параметр	Значение
Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых (замкнутых) контактов контроля запирания	2	Количество нормально открытых контактов контроля запирания	0
Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых (замкнутых) контактов контроля дверей	2	Количество нормально открытых контактов контроля дверей	1
Количество нормально закрытых контактов контроля дверей	0	Удерживающее усилие F	2.000 N (EN ISO 14119)
Частота пускателя	≤ 3.600 /h	Направления включения	3
Скорость запуска	≤ 10 m/min	Значение В	2 x 10
Тип конструкции	Тип конструкции 2 (EN ISO 14119)	Степень кодирования пускателя	Невысокая степень кодирования (EN ISO 14119)
Безопасное состояние в случае возникновения ошибки	Выключатель не имеет внутренней функции обнаружения ошибок и в случае неисправности не может перейти в безопасное состояние. Обнаружение ошибок осуществляется с помощью подключенного логического блока, направленного на обеспечение безопасности.	Тип подключения	Ввод кабеля, 3 x M20
Принцип переключения	Выключатель замедленного действия	Категория потребления	AC-15/DC-13 (IEC 60947-5-1)
Расчетное напряжение на изоляции U	500 V	Максимально допустимое импульсное напряжение U	2.500 V
Тип выхода	Электромеханические контакты	Потребляемая мощность	≤ 7 W
Защита от короткого замыкания	3 A gG	Напряжение переключения	≥ 5 V DC
Ток переключения (напряжение переключения)	≥ 5 mA (5 V DC)	Рабочее напряжение магнита	(20,4 V DC ... 26,4 V DC)
Продолжительность включения магнита	100 %	Принцип запирания	Принцип нормально замкнутой цепи
Вес	0,55 kg	Материал корпуса	Полиэфир, армированный стекловолокном
Срок службы механических компонентов	1 x 10	Тип защиты	IP65
Диапазон рабочих температур	–20 °C ... +60 °C	Температура хранения	–20 °C ... +60 °C